



VALCHIP

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

CATALOGO DE INTRUSIÓN
© VALCHIP Sistemas de Seguridad Avanzados



VAL-116



Características y descripción :

REPETIDOR WIRELESS

Con este repetidor de señales de sensores Wireless la distancia ya no es un problema , Aquellos sensores que estén lejos de la central de alarmas, los puedes amplificar hasta que conecten con tu Central de Alarmas de VALCHIP.

Este producto es un equipo de amplificación de señal inalámbrica. Dispone componentes de alta calidad, hace que tenga un rendimiento fiable, con alta sensibilidad de recepción y larga distancia de recepción inalámbrica. También es muy fácil de instalar. Se usa de manera inalámbrica para extender la distancia la transmisión inalámbrica , admite amplificación continua de múltiples extensores.

Modo de trabajo:

En el modo de funcionamiento, la luz LED flash rápidamente significa que ha recibido la señal, entonces la luz LED normalmente durante 3 segundos significa que transmite la señal recibida en este momento.

Voltaje de funcionamiento: cc 12 V 1 a

BATERÍA INTEGRADA: batería de litio de 7,2 V (400 mAH)

Frecuencia de funcionamiento: 433 MHz (PT2262, 4,7 M o EV 1527, 270-330 K)

Corriente en espera: <10mA


Corriente de funcionamiento: <220mA

Distancia de recepción: <50 m

Distancia de transmisión: <50 m

C/ Juan Ramón Jiménez, 8- 11 A
Edificio Eurobuilding
Tel: +34-913594416
28036-Madrid (Spain)

www.valchip.net
info@valchip.com
[Como llegar a VALCHIP](#)



Catálogo Seguridad Residencial